

Puszka podłogowa wraz z ramką 16-modułowa do montażu osprzętu 22,5x45 (45x45); kod: EM/EMT-DB1-36+DPK1

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Puszka podłogowa z ramką do instalacji osprzętu w standardzie 45x45 (gniazda elektryczne, teletechniczne i in.). Możliwość stosowania puszek zarówno w podłogach wylewanych, jak i technicznych. Pojemność puszek - 16 modułów 22,5x45 (8 modułów 45x45). Umożliwiają przygotowanie estetycznego punktu abonenckiego teletechnicznego wraz z siecią elektryczną.

Pokrywa przystosowana do wklejenia wykładziny dywanowej 5 mm, uchwyty montażowe do płyt podłogi technicznej o grubości maksymalnej 30 mm. Puszka posiada osłabienia boczne do wprowadzenia kanałów lub przewodów i płynną regulację wysokości za pomocą śrub.



Oznaczenia:

Puszka podłogowa wraz z ramką 16-modułowa do montażu osprzętu 22,5x45 (45x45); kod: EM/EMT-DB1-36+DPK1

Produkty kompatybilne z puszką:

gniazda:

gniazdo elektryczne pojedyncze kod: E/GN

gniazdo elektryczne pojedyncze kodowane DATA kod: E/GNBZ

adaptery:

adapter 1-modułowy, kod: FU/FA-644-1SP

adapter 2-modułowy, kod: FU/FA-644-2SP

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

Puszka montażowa:

wykonanie: stal, tworzywo sztuczne

kolor - naturalny, czarny

wymiary (dł x szer): 360X360 mm

głębokość regulowana w zakresie: gł. 50-90 mm

masa - 2,85 kg

Ramka:

wykonanie: tworzywo sztuczne

kolor – czarny

wymiary (dług x szer x gł): 270X270x75 mm

masa - 1,32 kg

stopień ochrony: IP 4x

odporność uderowa: IK08

Wymiary otworu w podłodze technicznej pod samą ramkę: min. 255x255 mm

Certyfikaty:

Deklaracja Zgodności Nr 02/01/2013

Uwaga:

Produkt przeznaczony do podłóg niepalnych i pustych (typ H) dla zabiegów podłogowych na sucho.

Produkt przeznaczony do montażu w miejscach, w których zostanie wykorzystana jego funkcjonalność i zastosowanie. Z tego powodu nie należy projektować montażu puszki podłogowej w ciągach komunikacyjnych oraz miejscach, w których stanowić będą utrudnienie lub przeszkodę dla poruszających się osób.

W zależności od typu oraz ilości kabli i przewodów przyłączeniowych wpinanych do montowanych w puszcze gniazd pokrywa może, ale nie musi się domykać w pełni. Odpowiednia funkcjonalność, wynikająca z cech produktu, powinna zostać przewidziana przez projektanta na etapie projektu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.